

Alarma Contra Incendio de Acción Manual

Estación Manual de Alarma

Rango de operación: 9Vcc a 28 Vcc

Resistencia de alarma: 470 Ohm/1W

Temperatura de operación: -10°C a 50°C

Dimensiones: 140x105x45 mm Peso: 220g



Alarma Sonora y Visual

Rango de operación: 12Vcc a 28 Vcc

Corriente de operación: 100 – 150 mA

Intensidad de luz flash: ≥ 75 cd

Periodo de tiempo de flash: ≤ 1.0 s Alarma audible: ≥ 100 dB

Vida de la luz flash: ≥ 40000 veces

Temperatura de operación: -10°C a 50°C

Dimensiones: 160x117x63 mm



Descripción General

El Alarma contra incendio de acción manual ROX International® es un dispositivo de alarma, apto cuando ocurre el incendio. Para su funcionamiento ideal deberá tener alimentación 12Vcc. La estación manual de alarma tiene un funcionamiento “empuje y jale hacia abajo” para su accionamiento y cuenta con un par de llaves para abrir y desactivar el alarma una vez que ha sido encendida.

Diagrama de instalación

