

FICHA TÉCNICA



LÁMPARA DE EMERGENCIA

LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 30 LEDS:

MODELO: JLMG-01
POTENCIA: 3W
BATERÍA: DC 3.7 VOLTS
110-240V~ 50/60HZ 450MA
FLUJO LUMINOSO: 120 LM (MAX.)
T.C.C. 4000K LUZ NEUTRA
IP: 20
LONGITUD DE CABLE: 28CM
DURACIÓN DE LA BATERÍA: 8 HORAS
MARCA: JWJ
MEDIDAS: 200mm x 53mm X 22mm



JLMG-01



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

3W 450mA



Dimensiones
200mm(largo) x 22mm(alto)
53mm(ancho)

LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 100 LEDS:



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de ABS y pantalla de poliestireno
- 2 Intensidades de luz: alta y baja
- Enciende automáticamente al fallar la energía eléctrica
- Protección de sobre carga y descarga que alarga la vida útil de la batería
- Recargable
- Batería de Ion-Litio, más tiempo de vida, mayor velocidad de carga
- Asa plegable para un mejor traslado

APLICACIONES

- Para uso en interiores

CUIDADOS

- No usar en condiciones de humedad
- Recargue la batería por lo menos cada 40 días para alargar su vida útil
- Para prolongar la vida útil de la batería no almacene el luminario sin carga

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia	3.5 W
Número de LEDS	100
Flujo luminoso alto	500 lm
Flujo luminoso bajo	250 lm
Tiempo de carga	8 horas
Tiempo de duración	4 horas (int alta) 6 horas (int baja)
Batería recargable	3.7 V
Tensión	120 - 240 V
Corriente	32 mA - 16 mA
Frecuencia	60 Hz

MEDIDAS: 400mm x 70mm x 3mm